

Класс GrdGIL

Константы для получения информации с помощью метода [GrdGetInfo](#). Информация о текущем ключе.

Синтаксис

```
public class GrdGIL extends GrdInfo
```

Константы

Remote

```
public static final GrdGIL Remote
```

Удаленный или локальный ключ. Если 0, то это локальный ключ, если 1, то удаленный.

Значение константы: 0x3000

ID

```
public static final GrdGIL ID
```

ID текущего ключа

Значение константы: 0x3001

GrdGIL Model

```
public static final GrdGIL Model
```

Модель текущего ключа

Значение константы: 0x3002

Interface

```
public static final GrdGIL Interface
```

Интерфейс текущего ключа.

Значение константы: 0x3003

LockCounter

```
public static final GrdGIL LockCounter
```

Счетчик блокировок текущего ключа.

Значение константы: 0x3005

Seek

```
public static final GrdGIL Seek
```

Текущее значение указателя памяти ключа в текущей системе адресации.

Значение константы: 0x3006

DrvVers

```
public static final GrdGIL DrvVers
```

Версия драйвера Guardant. Старший байт слова содержит номер старшей версии драйвера, младший байт слова содержит номер младшей версии драйвера. Пример: 0x0701 = 7.1

Значение константы: 0x4000

DrvBuild

```
public static final GrdGIL DrvBuild
```

Номер сборки драйвера.

Значение константы: 0x4001

PortLPT

```
public static final GrdGIL PortLPT
```

Адрес LPT порта, к которому подключен текущий ключ (0 для USB).

Значение константы: 0x4002

SoftFileName

```
public static final GrdGIL SoftFileName
```

Полный путь к активированному контейнеру Guardant SP (строка в формате Unicode)software dongle container file name unicode string

Значение константы: 0x4003

См. метод: [GrdGetInfo](#)