

# Класс GrdGIL

Константы для получения информации с помощью метода [GrdGetInfo](#). Информация о текущем ключе.

Пространство имен: Guardant

## Синтаксис

```
public class GrdGIL : GrdInfo
```

## Константы

GrdGIL содержит следующие имена и значения.

Имя	Значение	Описание
<b>Remote</b>	0x3000	Удаленный или локальный ключ. Если 0, то это локальный ключ, если 1, то удаленный.
<b>ID</b>	0x3001	ID текущего ключа
<b>Model</b>	0x3002	Модель текущего ключа
<b>Interface</b>	0x3003	Интерфейс текущего ключа
<b>LockCounter</b>	0x3005	Счетчик блокировок текущего ключа.
<b>Seek</b>	0x3006	Текущее значение указателя памяти ключа в текущей системе адресации
<b>DrvVers</b>	0x4000	Версия драйвера Guardant. Старший байт слова содержит номер старшей версии драйвера, младший байт слова содержит номер младшей версии драйвера. Пример: 0x0701 = 7.1
<b>DrvBuild</b>	0x4001	Номер сборки драйвера
<b>PortLPT</b>	0x4002	Адрес LPT порта, к которому подключен текущий ключ (0 для USB)
<b>SoftwareFileName</b>	0x4003	Полный путь к активированному контейнеру Guardant SP (строка в формате Unicode).

См. метод: [GrdGetInfo](#)