

Класс GrdGIR

Константы для получения информации с помощью метода [GrdGetInfo](#). Информация о текущем сетевом ключе.

Синтаксис

```
public class GrdGIR extends GrdInfo
```

Константы

VerSrv

```
public static final GrdGIR VerSrv
```

Версия и номер билда сервера Guardant Net.

Значение константы: 0x5000

LocalIP

```
public static final GrdGIR LocalIP
```

Локальный IP-адрес сервера Guardant Net.

Значение константы: 0x5001

LocalPort

```
public static final GrdGIR LocalPort
```

Локальный IP-порт сервера Guardant Net

Значение константы: 0x5002

LocalNB

```
public static final GrdGIR LocalNB
```

Локальное NetBIOS-имя сервера Guardant Net

Значение константы: 0x5003

RemoteIP

```
public static final GrdGIR RemoteIP
```

Удаленный IP-адрес сервера Guardant Net

Значение константы: 0x5004

RemotePort

```
public static final GrdGIR RemotePort
```

Удаленный IP-порт сервера Guardant Net

Значение константы: 0x5005

RemoteNB

```
public static final GrdGIR RemoteNB
```

Удаленное NetBIOS-имя сервера Guardant Net

Значение константы: 0x5006

IniTimeOutSend

```
public static final GrdGIR IniTimeOutSend
```

Таймаут на отправку пакетов (из [файла настроек сетевого клиента](#)).

Значение константы: 0x5008

IniTimeOutReceive

```
public static final GrdGIR IniTimeOutReceive
```

Таймаут на приём пакетов (из [файла настроек сетевого клиента](#)).

Значение константы: 0x5009

IniTimeOutSearch

```
public static final GrdGIR IniTimeOutSearch
```

Таймаут на широковещательный поиск (из [файла настроек сетевого клиента](#)).

Значение константы: 0x500A

IniClientUDPPort

```
public static final GrdGIR IniClientUDPPort
```

UDP-порт клиента (поле устарело, всегда возвращается основной порт подключения к серверу).

Значение константы: 0x500B

IniServerUDPPort

```
public static final GrdGIR IniServerUDPPort
```

UDP-порт сервера (поле устарело, всегда возвращается основной порт подключения к серверу).

Значение константы: 0x500C

IniBroadcastAddress

```
public static final GrdGIR IniBroadcastAddress
```

Широковещательный адрес сервера (из [файла настроек сетевого клиента](#)).

Значение константы: 0x500D

IniFileName

```
public static final GrdGIR IniFileName
```

Полный путь к [файлу настроек сетевого клиента](#).

Значение константы: 0x500E

LocalMACAddress

```
public static final GrdGIR LocalMACAddress
```

MAC адрес сетевого адаптера.

Значение константы: 0x500F

FullHostName

```
public static final GrdGIR FullHostName
```

Полное имя локального компьютера.

Значение константы: 0x5010

IniServerIPName

```
public static final GrdGIR IniServerIPName
```

Имя сервера или его IP адрес.

Значение константы: 0x5011

См. метод: [GrdGetInfo](#)