

Перечисление GrdFMM

Флаги, задающие список возможных моделей ключа, участвующих в поиске

Пространство имен: Guardant

Синтаксис

```
[Flags]
public enum GrdFMM : int
```

Константы

GrdFMM содержит следующие имена и значения.

Имя	Значение	Описание
GS1L	0x0001	Guardant Stealth LPT
GS1U	0x0002	Guardant Stealth USB
GF1L	0x0004	Guardant Fidus LPT
GS2L	0x0008	Guardant Stealth II LPT
GS2U	0x0010	Guardant Stealth II USB
GS3U	0x0020	Guardant Stealth III USB
GF1U	0x0040	Guardant Fidus USB
GS3SU	0x0080	Guardant Sign/Time
GCU	0x0100	Guardant Code USB
GSP	0x0200	Guardant SP SOFTWARE
GS1	0x0003	Guardant Stealth I с любым интерфейсом
GF	0x0044	Guardant Fidus с любым интерфейсом
GS2	0x0018	Guardant Stealth II с любым интерфейсом
GS3	0x0020	Guardant Stealth III с любым интерфейсом
GS3S	0x0080	Guardant Sign/Time с любым интерфейсом
GC	0x0100	Guardant Code с любым интерфейсом
ALL	0x0000	Любой ключ из семейства Guardant Stealth или Fidus
Stealth1LPT	0x0001	Guardant Stealth LPT
Stealth1USB	0x0002	Guardant Stealth USB
FidusLPT	0x0004	Guardant Fidus LPT

Stealth2LPT	0x0008	Guardant StealthII LPT
Stealth2USB	0x0010	Guardant StealthII USB
Stealth3USB	0x0020	Guardant StealthIII USB
FidusUSB	0x0040	Guardant Fidus USB
SignUSB	0x0080	Guardant Sign/Time USB
Soft	0x0200	Guardant SP SOFTWARE
CodeUSB	0x0100	Guardant Code USB
Stealth1	0x0003	Guardant Stealth I с любым интерфейсом
Fidus	0x0044	Guardant Fidus I с любым интерфейсом
Stealth2	0x0018	Guardant Stealth II с любым интерфейсом
Stealth3	0x0020	Guardant Stealth III с любым интерфейсом
Sign	0x0080	Guardant Stealth III Sign/Time с любым интерфейсом
Code	0x0100	Guardant Code с любым интерфейсом